

		Источник питания								
Ток, мА		350	300	350	350	240-390	350	350	700	700
Напряжение, В		35-72	45-90	40-84	33-90	50-140	33-90	90-140	27-85	60-115
Светодиодный модуль	Наименование	ИПС25-350Т IP20 ОФИС 1610	ИПС27-300Т IP20 ОФИС 1610	ИПС30-350Т IP20 ОФИС 1610	ИПС35-350Т IP20 3305	ИПС50-350ТД (240- 390) IP20 2010	ИПС35-350ТУ IP20 0202	ИПС50-350Т (90- 140) IP67 3310	ИПС60-700Т IP20 3310	ИПС80-700Т IP67 3101
	LINE 470X11.5 2X6 6W0.3A 2835	2-3	3-4	3-4	2-4	4-6	2-4	5-6		
	LINE 470X11.5 2X7 7W0.3A 2835	2-3	3	3	2-3	3-5	2-3	5		
	LINE 470X11.5 2X8 8W0.3A 2835	2	2-3	2-3	2-3	3-5	2-3	4-5		
	LINE 470X11.5 2X9 9W0.3A 2835	2	2	2	2	2-4	2	4		
	LINE 470X11.5 2X10 10W0.3A 2835	2	2	2	2	3-4	2	3-4		
	LINE 500X11.5 3X7 6.5W0.3A 2835	2-3	3-4	3	2-4	4-6	2-4	5-6		
	LINE 500X11.5 3X8 7.5W0.3A 2835	2	2-3	2-3	2-3	3-5	2-3	4-5		
	LINE 500X11.5 3X9 8.5W0.3A 2835	2	2	2	2-3	3-4	2-3	4-5		
	MODULE 145X43 2X6 24W0.7A 5050		2	2	2	2-4	2	3-4	1-2	2-3
	MODULE 145X43 1X12 55W0.7A 5050	1	1	1	1	1	1		1	1
	MODULE 234X57 8X8 32W0.7A 3030	1	2	1	1-2	2-3	1-2	3	1	2

Приведены варианты последовательного подключения светодиодных модулей на один источник питания